

*Lea y conserve este documento para futuras consultas.*

## ***INTERRUPTOR SIN HILOS***

### ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES.

- Tensión 230V AC~50Hz
- Potencia 2900W máx.
- Frecuencia 433,92Hz
- Mando a distancia RF en cualquier dirección hasta 20m
- Posibilidad de controlar varios receptores a la vez de forma independiente con un único mando
- LED de señalización de funcionamiento
- Autoprogramable
- Hasta 2900W de carga
- Mando con pila de 12V tipo LR23 incluida
- Posibilidad de utilizar receptores adicionales

Es necesario disponer de las dos partes para su funcionamiento (receptor y mando). Coloque la batería en el mando y enchufe a la red eléctrica asegurándose que el LED rojo está apagado. Si no lo está pulse el botón on-off una vez y luego púselo de nuevo durante unos segundos hasta que el LED parpadee. Seleccione el botón del mando que quiera usar y apriételo hasta que parpadee el LED del receptor rápidamente. En ese momento quedará asignado el número del mando con el receptor. Pulse ON para encender y OFF para apagar. Si desea apagar varios equipos a la vez pulse ALL OFF.

El mando puede memorizar hasta 4 receptores de forma independiente. Si memoriza un nuevo receptor en un botón ya seleccionado anteriormente no se borrará el previo, funcionarán los dos con el mismo número. Un segundo mando puede controlar otros 4 receptores sin que se interfieran entre ellos.



Este equipo ha sido fabricado cumpliendo las normas de acuerdo con los actuales requisitos, según la Directiva 2004/108/CE.